



**Kit back horizontal para  
2 elementos con 1 base  
de enchufe schuko, 1  
cruzamiento pulsante y 1  
cargador USB Simon 100**

Ref.: **10010207-039**

## INFORMACIÓN BÁSICA

Nº de elementos que ocupa	2 elementos
Sentido de instalación	Horizontal
Contenido del embalaje	Mecanismo, bastidor e instrucciones
Serie	Simon 100
Intensidad	Schuko:16A - Cruzamiento:1 AX - USB:2,1 A
Voltaje	250 V~
Tipo de embornamiento	Schuko/Cruzamiento: Por corte (1 click®) - USB: A tornillo
Tipo de accionamiento	Pulsador-Basculante/Inserción

## Información técnica

Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

## Normativa

Normativa	Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1
-----------	--

## Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para empotrar
Intervalo temperatura de funcionamiento	5 a 40° C
Intervalo temperatura de almacenamiento	-25 a 50° C



[www.simonelectric.com](http://www.simonelectric.com)



**SIMON, S.A.U.**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención  
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700  
E-mail: [sat@simon.es](mailto:sat@simon.es)

**Departamento de Proyectos**

E-mail: [proyectos@simon.es](mailto:proyectos@simon.es)

**Showroom abierto al público**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 700

**Gestión de Ventas**

Tel. 902 444 469  
Fax 902 627 899