



**Punto de Recarga pared  
Toma T2 7,4 kW  
Monofásico con  
Bluetooth / Simon SM34  
Residencial**

Ref.: **0651041-000**

## INFORMACIÓN BÁSICA

Serie	Simon SM34
Entorno de actuación	Residencial
Número de tomas	Sí
Intensidad	32 A
Acabado	Standard SIMON
Tipo de conector	Socket T2
Frecuencia	50 Hz
Tipo de línea	Monofásica
Potencia máxima	7,4 kW
Modos de recarga	3
Indicador estado de Modo 3	Tira de Led frontal
Tipo de comunicación	Bluetooth
Contenido del embalaje	Punto de recarga e instrucciones de montaje

## Información técnica

Dimensiones	264 x 235 x 150 mm
Sección de cable admitida	2,5 -10 mm <sup>2</sup>
Grado IP	54
Grado IK	10
Material de fabricación	ABS
Configuración manual Modo 3	Bluetooth
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

## Normativa

Normativa	UNE-EN 61851-1:2012 UNE-EN 61851-22:2002 UNE-EN 61000-6-1:2007 UNE-EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 IEEC 61851-1ed2.0 (2010-11)EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; ETSI-EN 301489-1 V2.1.1 2017; ETSI-EN 301489-3 V1.6.1 2013; EN 62262:2002; IEC 60529:1989 Ed.2.2 + A1:1999 + A2:2013 CSV;
-----------	---

## Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Fijación en pared interior y exterior con 4 tornillos + 4 tacos con plantilla incluida para su correcta fijación Apto para suelo con tótem (no incluido)
Intervalo temperatura de funcionamiento	-25°C a 50°C



[www.simonelectric.com](http://www.simonelectric.com)



**SIMON, S.A.U.**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención  
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700  
E-mail: [sat@simon.es](mailto:sat@simon.es)

**Departamento de Proyectos**

E-mail: [proyectos@simon.es](mailto:proyectos@simon.es)

**Showroom abierto al público**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 700

**Gestión de Ventas**

Tel. 902 444 469  
Fax 902 627 899