

**Base de enchufe schuko
monobloc 16 A 250V~
con dispositivo
seguridad y sistema de
embornamiento tornillo
marfil Simon 75**

Ref.: **75452-61**

INFORMACIÓN BÁSICA

Acabado	Marfil
Función señalizadora	No
Nº de elementos que ocupa	1 elemento
Sentido de instalación	Vertical y horizontal
Contenido del embalaje	Base de enchufe con tapa y marco
Serie	Simon 75
Versión	Individual
Intensidad	16 A
Alimentación	250V~
Voltaje	250 V~
Formato	Schuko
Monobloc	Sí
Tipo de embornamiento	Tornillo

Información técnica

Sección de cable admitida	De 2,5 mm
Pelado de cable necesario	13 mm
RAL	No tiene
Material de fabricación	Componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y termoestable
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

Normativa

Normativa	Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2
-----------	--

Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Instalable en cajetín de empotrar	Universal
Intervalo temperatura de funcionamiento	5 a 40° C
Intervalo temperatura de almacenamiento	-25 a 50° C
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.



www.simonelectric.com



SIMON, S.A.U.

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700
E-mail: sat@simon.es

Departamento de Proyectos

E-mail: proyectos@simon.es

Showroom abierto al público

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 700

Gestión de Ventas

Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899