



**Kit back para 2
elementos con 1 base de
enchufe schuko y 2
conmutadores pulsantes
Simon 100**

Ref.: **10010204-039**

INFORMACIÓN BÁSICA

Nº de elementos que ocupa	2 elementos
Sentido de instalación	Vertical y horizontal
Contenido del embalaje	Mecanismo y bastidor
Serie	Simon 100
Intensidad	Schuko:16 A - Conmutador:1 AX
Voltaje	250 V~
Tipo de embornamiento	Por corte (1 click®)
Tipo de accionamiento	Pulsador-Basculante/Inserción

Información técnica

Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

Normativa

Normativa	Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1
-----------	---

Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para empotrar
Intervalo temperatura de funcionamiento	5 a 40° C
Intervalo temperatura de almacenamiento	-25 a 50° C



www.simonelectric.com



SIMON, S.A.U.

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700
E-mail: sat@simon.es

Departamento de Proyectos

E-mail: proyectos@simon.es

Showroom abierto al público

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 700

Gestión de Ventas

Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899