



**Kit back para 3
elementos con 2 bases
de enchufe schuko y 1
toma R-TV+SAT única
con 1 conector RJ45
Simon 100**

Ref.: **10010303-039**

INFORMACIÓN BÁSICA

Nº de elementos que ocupa	3 elementos
Sentido de instalación	Vertical y horizontal
Contenido del embalaje	Mecanismo, bastidor e instrucciones
Serie	Simon 100
Intensidad	Schuko:16A - R-TV+SAT: Cumple reglamento ICT
Voltaje	250 V~
Tipo de embornamiento	Schuko: Por corte (1 click®) - R-TV+SAT: A tornillo
Tipo de accionamiento	Pulsador-Basculante/Inserción

Información técnica

Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

Normativa

Normativa	Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50173-1:2011*5 + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1
-----------	---

Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para empotrar
Intervalo temperatura de funcionamiento	5 a 40° C
Intervalo temperatura de almacenamiento	-25 a 50° C



www.simonelectric.com



SIMON, S.A.U.

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700
E-mail: sat@simon.es

Departamento de Proyectos

E-mail: proyectos@simon.es

Showroom abierto al público

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 700

Gestión de Ventas

Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899