



Pack mecanismo pasen-esperen y visualizador

Ref.: 75804-39

INFORMACIÓN BÁSICA

Serie	Simon 82
Alimentación	250 V~
Tipo de embornamiento	Tornillo
Tipo de accionamiento	Pulsación
Función señalizadora	Sí
Garra	Simon 27
Compatibilidad	Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature y Simon 82
Contenido del embalaje	Pack pasen-esperen y hoja de instrucciones
Observaciones	Requiere tecla y difusor

Información técnica

Sección de cable admitida	De 1,5 a 2,5 mm
Pelado de cable necesario	8 mm
Grado IP	20
Material de fabricación	Componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

Normativa

Normativa	UNE-EN 61000-3-3:2009
-----------	-----------------------

Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Instalable en cajetín de empotrar	Universal
Intervalo temperatura de funcionamiento	0 a 40° C
Intervalo temperatura de almacenamiento	-20 a 75° C



www.simonelectric.com



SIMON, S.A.U.

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700
E-mail: sat@simon.es

Departamento de Proyectos

E-mail: proyectos@simon.es

Showroom abierto al público

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 700

Gestión de Ventas

Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899